


## APLICACIÓN



RECÁMARAS



SALAS



COMEDORES



BAÑOS

El interruptor sencillo E2001PTL está diseñado para el control de cargas de iluminación en espacios como:

- RECÁMARAS
- SALAS
- COMEDORES
- COCINAS
- BAÑOS
- CUARTOS DE TV
- PASILLOS

## DESCRIPCIÓN

El interruptor sencillo de Modus PRO es un dispositivo eléctrico que permite el encendido y apagado en un circuito de iluminación compuesto por uno o varios focos o luminarias.

Al interruptor sencillo también se le conoce como control de 1 solo punto.

## RANGOS ELÉCTRICOS

- Tensión de prueba: 1250V, 60Hz graduales durante un minuto.
- Resistencia de aislamiento probada a 500V: 75Ω.
- Poder de interrupción: 200 maniobras a 1.25 In 1.10V cos Φ 0.6.
- Prueba de vida: 100,000 maniobras a In Vn cos Φ 0.6 de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana.